

TT0 V320i لدومينو الشريط ولف تركيب دليل

المقدمة

نطاق على وتستخدم، المرنة العبوات على العلامات لتسجيل مصممة متقدمة (TT0) حراري نقل طباعة V320i دومينو تُعد جودة لضمان الأهمية بالغ أمر صحيح بشكل ولفه الشريط تركيب. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في واسع يساعد مما، V320i لـ اليسرى التغذية لبكرة الشريط ولف تركيب عملية بالتفصيل الدليل هذا يوضح. الجهاز وموثوقية الطباعة الإنتاج لتعزيز بكفاءة العملية إتمام على المستخدمين.

الصناعية العلامات تسجيل الشريط لف الشريط تركيب حراري نقل طباعة V320i دومينو: المفاتيح الكلمات

1. TT0 V320i لـ الشريط ولف تركيب على عامة نظرة

الشريط لف مخطط على آلة كل تحتوي. اليسرى التغذية لبكرة TT0 V320i لدومينو الشريط ولف تركيب عملية تصميم تم الرئيسية الخطوات تشمل. الأخطاء وتجنب صحيح لف لضمان اتباعه للمستخدمين يمكن، التشغيل منطقة من بالقرب

- التلف من خلوه من التأكد مع، متوافق شريط اختيار: الشريط تحضير
- اليسرى التغذية بكرة على الشريط وضع: الشريط تركيب
- المناسب بالتوتر الشريط لللف المحدد المسار اتباع: الشريط لف
- للطباعة والتحضير، تثبيته، الشريط مسار من التأكد: والتثبيت التحقق

2. الشريط ولف تركيب خطوات

V320i لـ اليسرى التغذية بكرة على الشريط ولف تركيب التفصيلية الخطوات هذه اتبع

1. التلف أو التجاعيد من وخالي V320i مع متوافق الشريط أن من تحقق: الشريط تحضير
2. الأمانة المحاذاة من التأكد مع، اليسرى التغذية بكرة على الشريط بكرة ضع: الشريط وضع
3. اللف مخطط مسار واتبع التغذية بكرة من الشريط اسحب: اللف بدء
4. مستويًا بقائه من التأكد مع، الأولى التوجيه أسطوانة عبر الشريط مرر: الأولى التوجيه أسطوانة عبر المرور
5. المناسب التوتر على الحفاظ مع، الثانية التوجيه أسطوانة إلى لأعلى الشريط وجه: الثانية التوجيه أسطوانة إلى الاستمرار
6. المخطط مسار باتباع، الاسترداد بكرة إلى الشريط لف: الاسترداد بكرة إلى اللف إكمال
7. الغطاء وأغلق الشريط ثبت، اللف مخطط مع يتطابق الشريط مسار أن من تأكد: والتثبيت التحقق
8. للشريط السلس التشغيل من وتأكد اختبارية طباعة بإجراء قم، الجهاز تشغيل ابدأ: الطباعة اختبار

3. خطوة لكل مفصلة تعليمات

الشريط تحضير

تجعيد أو تلف أي عن بحثًا وتفقدته، V320i مع متوافقًا شريطًا اختر :التشغيل طريقة

الشريط مشاكل بسبب الفشل ويمنع الطباعة جودة يضمن :الاستخدام حالة



الشريط وضع

الارتخاء لتجنب الأمانة المحاذاة من التأكد مع ،اليسرى التغذية بكرة على الشريط بكرة ضع :التشغيل طريقة

دقيق للف الأساس هو صحيح بشكل الشريط وضع :الاستخدام حالة



الأولى التوجيه أسطوانة عبر والمرور اللف بدء
بقائه من التأكد مع ،اللف لمخطط وفقًا الأولى التوجيه أسطوانة عبر مرره ،التغذية بكرة من الشريط اسحب :التشغيل طريقة
الالتواء من وخاليًا مستويًا.
الطباعة أثناء للشريط سلسلة حركة يضمن :الاستخدام حالة



الثانية التوجيه أسطوانة إلى الاستمرار
التوتر أو الارتخاء لتجنب المناسب التوتر على الحفاظ مع ،الثانية التوجيه أسطوانة إلى لأعلى الشريط وجه :التشغيل طريقة
الزائد.
الشريط عمر ويطيل واضحة طباعة يضمن الصحيح التوتر :الاستخدام حالة



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

الاسترداد بكرة إلى اللف إكمال
المسار لإكمال اللف مخطط باتباع ،الاسترداد بكرة إلى الشريط لف :التشغيل طريقة
الشريط تدوير إعادة يضمن الاسترداد بكرة إلى الصحيح اللف :الاستخدام حالة



والتثبيت التحقق
الجهاز غطاء وأغلق الشريط ثَبَّت ،اللف بمخطط مقارنة الشريط مسار من تحقق :التشغيل طريقة
الطباعة أثناء انفصاله أو الشريط انحراف يمنع :الاستخدام حالة



الطباعة اختبار

للشريط السلس التشغيل لتأكيد واطبع اختبار قالب اختر ،الجهاز تشغيل ابدأ :التشغيل طريقة
صحيح بشكل الشريط ولف تركيب من يتحقق :الاستخدام حالة



4. والإجابات الشائعة الأسئلة

اللف؟ بعد مرتخيًا الشريط كان إذا أفعل ماذا : 1 السؤال

توجيه أسطوانة كل عند مستوي أنه من التأكد مع ،اللف لمخطط وفقًا تمريره وأعد الشريط توتر من تحقق :الإجابة

الشريط؟ تركيب بعد ضبابية الطباعة كانت إذا أفعل ماذا : 2 السؤال

الأمر لزم إذا الشريط تركيب وأعد ،نظيفًا الطباعة رأس كان إذا مما تحقق ،صحيح الشريط طراز أن من تأكد :الإجابة

الصحيح؟ اللف مسار أضمن كيف : 3 السؤال

الاسترداد وبكرة توجيه أسطوانة كل من التحقق مع ،الآلة على اللف مخطط بدقة اتبع :الإجابة

5. الخلاصة

الدليل هذا يمكن .الدقة بالآلة الخاص اللف مخطط يضمن حيث ،بسيطة V320i TTO لدومينو الشريط ولف تركيب عملية
بثبات الجهاز وتشغيل الطباعة جودة يضمن مما ،الشريط تركيب إتقان من المستخدمين

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا V320i، دومينو ملحقات لشراء أو الشريط لتركيب إضافي دعم على للحصول

الإلكتروني البريد : sales@cheef.cn

واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : <https://youtu.be/ymTkKvNw0kY>